

LÁMPARA INALÁMBRICA KL3.2



La lámpara es conveniente para muchos tipos de aplicación, tales como la explotación minera, el funcionamiento de la exploración, aventura al aire libre, la pesca, la caza, el acampar y otras industrias relacionadas.

MODELO	KL3.2
Capacidad Clasificada	3.2Ah (batería del li-ion)
Tensión Nominal	3,7V
LED Voltaje de funcionamiento	3.2V
Luz principal LED Corriente de trabajo	0.38^a
Luz principal potencia	3W
Grado de iluminación de la lámpara (distancia 1 metro)	>10000 Lux (a la hora de inicio)



Luz principal Uso hora de vida	>30000h
Peso	<150g
Luz de uso Tiempo de uso	100000h
Tiempo de protección de cortocircuito	<15ms
Duración de uso de la batería	800 recargas (en condiciones razonables de trabajo)
Tiempo de carga	<8horas
Entrada del cargador	AC100-240V 50- 60Hz, 0.3A

1. CARACTERÍSTICAS:

- 1.1 SEGURIDAD:** Todo en un caso con el material de la PC, hace la característica muy buena a prueba de explosiones, protección en cortocircuito eléctrico, apagado automático en el zocalo, vida de 100.000 horas LED.
- 1.2 CONFIABILIDAD:** El caso de alta Resistencia, diseño de estructura optimizado y control de MCU hacen que el product sea más confinable.
- 1.3 PORTABILIDAD:** Pequeño tamaño, peso ligero, carga simple, uso facil.
- 1.4 EFICIENCIA:** Más de 15 horas de tiempo de trabajo, mas de 10000lux en la hora de inicio, y más de 6000lux después de 8 horas de iluminación continua, duración de la batería 800 ciclos de vidad.
- 1.5 MEDIO AMBIENTE:** La batería del Li-ion es mantenimiento libre, y el material del li-ion es Ambiental, uso el poder más Elevado cree-xpe LED de 3 vatios para ahorrar energía.



2. USO DE AVISO:

- 2.1 utilice por favor nuestro cargador especial para cargar, apagan por favor la luz si usted no la utiliza por mucho tiempo, que garantiza la vida de la lámpara.
- 2.2. Inserte por favor el enchufe de la protección de carga en el agujero del enchufe de carga que es prueba del agua y prueba del polvo.
- 2.3. No desmonte ni reemplace las bandejas de la lámpara
- 2.4. Por favor no ponga la lámpara de minero cerca del fuego.
- 2.5. No encienda la lámpara en Angulo recto o en los ojos.